

CLASS Booster line

FR
ES



CLASS Booster 1350A

12 / 24V
35 ▲ 1300Ah



CLASS Booster 2500A

12 / 24V
25 ▲ 2200Ah



Chargeur de batterie avec démarreur rapide

- Réglage du courant de charge.
- Charge avec minuterie.
- Protection contre les courts-circuits.
- Protection contre les inversions de polarité.
- Arrêt manuel de la charge.
- CU : Enroulements 100 % en cuivre (Class Booster 2500A).
- Pincés robustes

Cargador de baterías con arrancador rápido

- Regulación de la corriente de carga.
- Carga con temporizador.
- Protección contra los cortocircuitos.
- Protección contra la inversión de polaridad.
- Parada manual del proceso de carga.
- CU: 100% Bobinado de cobre (Class Booster 2500A).
- Pinzas para uso industrial



MADE IN SAN MARINO



CLASS Booster 1350

CLASS Booster 2500

Technologie - Tecnología	Traditional	
Tension d'alimentation - Tensión de red	3 ~ 230/400V 50/60 Hz	
Potenza carica/avviamento - Power charging/Boosting	2,5 / 20 Kw	5,8 / 42 Kw
Tension de la batterie - Tensión batería	12 / 24V	12 / 24V
Capacité batterie - Capacidad batería: Min / Max	35 ▲ 1300Ah	25 ▲ 2200Ah
Batteries compatibles - Baterías compatibles	Pb: WET, MF	
Courant de charge moyen - Corriente de carga media	(12V) 90A / (24V) 100A	(12V) 130A / (24V) 180A
Courant de charge effectif - Corriente de carga eficaz	(12V) 90A / (24V) 100A	(12V) 130A / (24V) 180A
Positions de charge - Posiciones de carga	5	10
Arrêt manuel de la charge - Parada manual de la carga	•	
Charge avec minuterie - Carga con temporizador	•	
Courant de démarrage - Corriente de arranque 1V / EL	800A	1500A
Courant de démarrage - Corriente de arranque 0V (CC)	1350A	2500A
Commande à distance - Comando a distancia	• (3,5m)	
Ampèremètre - Amperímetro	•	
Fusible dans le secondaire - Fusible en el secundario	3 x 200A	4 x 200A
Longueur câbles - Longitud cables	2,4m	
Dimensions - Dimensiones	470 x 320 x 750 mm	590 x 380 x 840 mm
Poids - Peso ≈	44 kg	73 kg
Code - Código	376900	378100