

CLASS Booster line

FR
ES

- CHARGEURS DE BATTERIE - DÉMARREURS TRADITIONNELS
- CARGADORES DE BATERÍA - ARRANCADORES TRADICIONALES



CLASS Booster 300E

12 / 24V
25 ▲ 350Ah



CLASS Booster 350E

12 / 24V
30 ▲ 400Ah



CLASS Booster 400E

12 / 24V
35 ▲ 500Ah



Chargeur de batterie avec démarreur rapide

- Réglage du courant de charge.
- Protection thermostatique.
- Protection contre les courts-circuits.
- Protection contre les inversions de polarité.
- Arrêt manuel de la charge.

Cargador de baterías con arrancador rápido

- Regulación de la corriente de carga.
- Protección termostática.
- Protección contra los cortocircuitos.
- Protección contra la inversión de polaridad.
- Parada manual del proceso de carga.



MADE IN SAN MARINO



CLASS Booster 300E

CLASS Booster 350E

CLASS Booster 400E

Technologie - Tecnología	Traditional		
Tension d'alimentation - Tensión de red	1 ~ 230V 50/60 Hz		
Potenza: carica / avviamento - Power: charge / boost	0,7 / 4,6 Kw	1,1 / 7,3 Kw	1,3 / 9 Kw
Tension de la batterie - Tensión batería	12 / 24V	12 / 24V	12 / 24V
Capacité batterie - Capacidad batería: Min / Max	25 ▲ 350Ah	30 ▲ 400Ah	35 ▲ 500Ah
Batteries compatibles - Baterías compatibles	Pb: WET, MF		
Courant de charge moyen - Corriente de carga media	14A	20A	26A
Courant de charge effectif - Corriente de carga eficaz	20A	35A	40A
Positions de charge - Posiciones de carga	2	4	4
Fine carica manuale- Manual charge shut-off	•		
Courant de démarrage - Corriente de arranque 1V / EL	160A	220A	270A
Courant de démarrage - Corriente de arranque 0V (CC)	250A	300A	400A
Ampèremètre - Amperímetro	•		
Fusible dans le secondaire - Fusible en el secundario	80A	2 x50A	50 + 80A
Longueur câbles - Longitud cables	1,5m		
Dimensions - Dimensiones	400 x 300 x 640 mm		
Poids - Peso ≈	16 kg	16,5 kg	18 kg
Code - Código	343100	353700	354100

FUSE



CLASS Booster 300E

fuse 80A (10 pcs) **010297**

CLASS Booster 350E

fuse 50A (10 pcs) **010296**

CLASS Booster 400E

fuse 50A+80A

(10+10 pcs) **010296+010297**