

- DÉMARREURS D'URGENCE AVEC BATTERIES AGMF
- ARRANCADORES DE EMERGENCIA CON BATERÍAS AGM



GO 2000	GO 4000
12 V 2000A (peak)	12 / 24 V 4000 / 2000A (peak)



Démarrateurs de secours et Power Bank avec batteries au technologie AGM pour véhicules 12 ou 24 Volts.

- Batteries AGM Premium: fiabilité pour une utilisation intensive
- Démarrage rapide de motos, voitures et camionnettes
- Alimentation de smartphones tablettes et autres dispositifs portables couramment utilisés.
- Lampe LED à haute luminosité avec fonctions sélectionnables d'éclairage fixe, d'alarme clignotante et signalisation SOS.

Arrancadores de emergencia y Banco de energía con baterías AGM para vehículos de 12 o 24 Voltios.

- Baterías AGM Premium: fiabilidad para un uso intensivo.
- Arranque rápido de motocicletas, coches y furgonetas
- Alimentación de smartphones y otros dispositivos portátiles de uso común.
- Lámpara LED de alta luminosidad con funciones seleccionables de iluminación fija, estroboscópica y señal SOS.



	GO 2000	GO 4000
Technologie - Tecnología	Batterie AGM PREMIUM - AGM PREMIUM batería	
Numero celle - Cells number	6	2 x 6
Capacité cellule / batterie - Capacidad celda / batería	22Ah	2 X 22Ah
Sortie pour alimentation - Salida para alimentacion	(Jack 5,5x2,1 mm): 15,3V - 2A	(Jack 5,5 x 2,5 mm): 12V - 4A
Temps de charge - Tiempo de carga	11h	
Maintien de la charge - Mantenimiento	Automatique / Automático	
Tension de la batterie - Tensión batería	12V	12 / 24V
Courant de pointe batterie - Corriente máxima batería	2000A	(12V) 4000A / (24V) 2000A
Courant de démarrage - Corriente de arranque(1V/C)	800A	(12V) 1600A / (24V) 800A
Sorties pour alimentations Salidas para alimentaciones	USB A: 5V - 2,4A Max	
	Prise allume-cigare- Toma encendedor cigarrillos: 12V - 15A Max	
Contrôle état de charge - Control estado de carga	Display	
Torche LED - Linterna LED	Lumière/stroboscope/SOS - Luz/estroboscópica/SOS	
Interrupteur - Interruptor	0 / 12V	12V - 0 - 24V
Protection surtensions - Protección sobretensiones.	•	
Avertissement inversion polarité - Aviso inversión polaridad.	BEEP	
Longueur câbles - Longitud cables	1,6m 35 mmq	
Fusible sur les câbles - Fusible en los cables	500A	
Testeur fusible sur les câbles - Probador fusible en los cables	•	
Dimensions - Dimensiones	132 x 410 x 380 mm	194 x 410 x 380 mm
Poids - Peso ≈	10,8 kg	18,1 kg
Code - Código	382000	382100

Accessoires fournis - Accesorios suministrados:

GO 2000

Alimentateur - Alimentador (1 ~ 100/240V 50/60 Hz)



GO 4000

Alimentateur - Alimentador (1 ~ 220/240V 50/60 Hz)



FUSE

GO 2000, 4000

fuse 500 (2 pcs) 011147

