

- CARICABATTERIE TRADIZIONALI
- TRADITIONAL BATTERY CHARGERS



MACH 113	MACH 114	MACH 214	MACH 116	MACH 119
12V 10 $\blacktriangle$ 40Ah	12V 15 $\blacktriangle$ 60Ah	6 / 12V 15 $\blacktriangle$ 60Ah	12V 20 $\blacktriangle$ 90Ah	12V 10 $\blacktriangle$ 120Ah
   	   	   	 	   

Caricabatterie compatti portatili.

- Protezione termostatica a riarmo automatico (Mach 116, 119)
- Protezione contro le inversioni di polarità.
- Protezione contro i corto circuiti alle pinze.
- Arresto manuale della carica.
- CU: 100% Avvolgimenti in rame

Compact and portable battery chargers.

- Overload protection with automatic reset (Mach 116, 119)
- Reverse polarity protection.
- Clamps short circuits protection.
- Manual charge shut-off.
- CU: 100% Copper windings



6-12V



MADE IN SAN MARINO



 MADE IN SAN MARINO		MACH 113	MACH 114	MACH 214	MACH 116	MACH 119
Tecnologia - Technology	Traditional					
Tensione di alimentazione - Input voltage	1 ~ 230V 50/60 Hz					
Potenza assorbita - Absorbed power	40W	50W	50W	80W	110W	
Tensione batteria - Battery voltage	12V	12V	6 / 12V	12V	12V	
Capacità batteria - Battery capacity: Min / Max	10  40Ah	15  60Ah	15  60Ah	20  90Ah	10  120Ah	
Batterie compatibili - Compatible batteries	Pb: WET, MF, (AGM)					
Corrente di carica media - Average charging current	1,5A	2,5A	2,5A	4A	6A	
Corrente di carica efficace - Effective charging current	3A	4A	4A	6A	9A	
Posizioni di carica - Charging positions	1		1		2	
Fine carica manuale - Manual charge shut-off	•					
Amperometro - Ammeter	•					
Fusibile sul secondario - Fuse on secondary	4A	5A		-		
Avvolgicavi - Cable winder	•					
Lunghezza cavi - Cable length	0,90 m					
Dimensioni - Dimensions	92 x 160 x 225 mm					
Peso - Weight ≈	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,5 kg	1,5 kg	
Codice - Code	301200	301700	302200	302700	303200	

Accessori in dotazione - Supplied accessories:

MACH 113, MACH 114, MACH 214

Fusibile di scorta - Spare fuse (1pc)



FUSE



MACH 113

fuse 4A (10 pcs) **010280**

MACH 114 - 214

fuse 5A (10 pcs) **010281**