

CLASS Booster line

FR
ES

- CHARGEURS DE BATTERIE - DÉMARREURS TRADITIONNELS
- CARGADORES DE BATERÍA - ARRANCADORES TRADICIONALES



CLASS Booster 220A

12 / 24V
20 $\blacktriangle$ 300Ah



CLASS Booster 150A

12V
20 $\blacktriangle$ 200Ah



CLASS Booster 410A

12 / 24V
15 $\blacktriangle$ 500Ah



Chargeur de batterie avec démarreur rapide

- Réglage du courant de charge.
- Protection thermostatique.
- Protection contre les courts-circuits.
- Protection contre les inversions de polarité.
- Arrêt manuel de la charge.
- CU : Enroulements 100 % en cuivre (Class Booster 410A).

Cargador de baterías con arrancador rápido

- Regulación de la corriente de carga.
- Protección termostática.
- Protección contra los cortocircuitos.
- Protección contra la inversión de polaridad.
- Parada manual del proceso de carga.
- CU: 100% Bobinado de cobre (Class Booster 410A).



MADE IN SAN MARINO



CLASS Booster 150A

CLASS Booster 220A

CLASS Booster 410A

Technologie - Tecnología	Traditional		
Tension d'alimentation - Tensión de red	1 ~ 230V 50/60 Hz		
Potenza: carica / avviamento - Power: charge / boost	0,2 / 1,3 Kw	0,5 / 5 Kw	1 / 5,3 Kw
Tension de la batterie - Tensión batería	12V	12 / 24V	12 / 24V
Capacité batterie - Capacidad batería: Min / Max	20 ▲ 200Ah	20 ▲ 300Ah	15 ▲ 500Ah
Batteries compatibles - Baterías compatibles	Pb: WET, MF		
Courant de charge moyen - Corriente de carga media	12A	13A	35A
Courant de charge effectif - Corriente de carga eficaz	18A	20A	50A
Positions de charge - Posiciones de carga	2	2	2
Arrêt manuel de la charge - Parada manual de la carga	•		
Courant de démarrage - Corriente de arranque 1V / EL	100A	150A	330A
Courant de démarrage - Corriente de arranque 0V (CC)	135A	230A	450A
Ampèremètre - Amperímetro	•		
Fusible dans le secondaire - Fusible en el secundario	50A	80A	100A
Longueur câbles - Longitud cables	1,4m	1,5m	
Dimensions - Dimensiones	200 x 190 x 270 mm	340 x 300 x 160 mm	
Poids - Peso ≈	6,5 kg	11 kg	11,8 kg
Code - Código	340600	341000	354200

FUSE



CLASS Booster 150A

fuse 50A (10 pcs) **010296**

CLASS Booster 220A

fuse 80A (10 pcs) **010297**

CLASS Booster 410A

fuse 100A (12 pcs) **010292**