

CLASS Booster line



- CARICABATTERIE - AVVIATORI RAPIDI TRADIZIONALI
- TRADITIONAL BATTERY CHARGERS - BOOSTERS



CLASS Booster 220A	CLASS Booster 150A	CLASS Booster 410A
12 / 24V 20 $\blacktriangle$ 300Ah	12V 20 $\blacktriangle$ 200Ah	12 / 24V 15 $\blacktriangle$ 500Ah
 		  

Caricabatterie con avviatore rapido.

- Regolazione della corrente di carica.
- Protezione termostatica a riarmo automatico.
- Protezione contro i corto circuiti.
- Protezione contro le inversioni di polarità.
- Arresto manuale della carica.
- CU: 100% Avvolgimenti in rame (Class Booster 410A)

Battery chargers and quick starter.

- Charging current regulation.
- Overload protection with automatic reset.
- Short circuits protection.
- Reverse polarity protection
- Manual charge shut-off.
- CU 100% Copper windings (Class Booster 410A)



MADE IN SAN MARINO



CLASS Booster 150A

CLASS Booster 220A

CLASS Booster 410A

Tecnologia - Technology	Traditional		
Tensione di alimentazione - Input voltage	1 ~ 230V 50/60 Hz		
Potenza: carica / avviamento - Power: charge / boost	0,2 / 1,3 kW	0,5 / 5 kW	1 / 5,3 kW
Tensione batteria - Battery voltage	12V	12 / 24V	12 / 24V
Capacità batteria - Battery capacity: Min / Max	20 ▲ 200Ah	20 ▲ 300Ah	15 ▲ 500Ah
Batterie compatibili - Compatible batteries	Pb: WET, MF, (AGM)		
Corrente di carica media - Average charging current	12A	13A	35A
Corrente di carica efficace - Effective charging current	18A	20A	50A
Posizioni di carica - Charging positions	2	2	2
Fine carica manuale - Manual charge shut-off	•		
Corrente di avviamento - Boosting current 1V / EL	100A	150A	330A
Corrente di avviamento - Boosting current 0V (CC)	135A	230A	450A
Amperometro - Ammeter	•		
Fusibile sul secondario - Fuse on secondary	50A	80A	100A
Lunghezza cavi - Cable length	1,4 m	1,5 m	
Dimensioni - Dimensions	200 x 190 x 270 mm	340 x 300 x 160 mm	
Peso - Weight ≈	6,5 kg	11 kg	11,8 kg
Codice - Code	340600	341000	354200

FUSE



CLASS Booster 150A

fuse 50A (10 pcs) **010296**

CLASS Booster 220A

fuse 80A (10 pcs) **010297**

CLASS Booster 410A

fuse 100A (12 pcs) **010292**