

CLASS Booster line

FR
ES

- CHARGEURS DE BATTERIE AVEC MINUTERIE- DÉMARREURS TRADITIONNELS
- CARGADORES DE BATERÍA CON TEMPORIZADOR - ARRANCADORES TRADICIONALES



CLASS Booster 4500A

12-24 V
35 ▲ 600Ah



CLASS Booster 5000A

12-24 V
35 ▲ 800Ah



Chargeur de batterie avec démarreur rapide

- Réglage du courant de charge.
- Charge avec minuterie.
- Protection contre les courts-circuits.
- Protection contre les inversions de polarité.
- Arrêt manuel de la charge.

Cargador de baterías con arrancador rápido

- Regulación de la corriente de carga.
- Carga con temporizador.
- Protección contra los cortocircuitos.
- Protección contra la inversión de polaridad.
- Parada manual del proceso de carga.



MADE IN SAN MARINO



CLASS Booster 4500

CLASS Booster 5000

Technologie - Tecnología	Traditional	
Tension d'alimentation - Tensión de red	1 ~ 230V 50/60 Hz	
Potenza: carica / avviamento - Power: charge / boost	1,7 / 10,3 Kw	2,3 / 15 Kw
Tension de la batterie - Tensión batería	12 / 24V	12 / 24V
Capacité batterie - Capacidad batería: Min / Max	35 ▲ 600Ah	35 ▲ 800Ah
Batteries compatibles - Baterías compatibles	Pb: WET, MF	
Courant de charge moyen - Corriente de carga media	50A	70A
Courant de charge effectif - Corriente de carga eficaz	75A	105A
Positions de charge - Posiciones de carga	4	
Arrêt manuel de la charge - Parada manual de la carga	•	
Charge avec minuterie - Carga con temporizador	•	
Courant de démarrage - Corriente de arranque 1V / EL	350A	460A
Courant de démarrage - Corriente de arranque 0V (CC)	500A	700A
Ampèremètre - Amperímetro	•	
Fusible dans le secondaire - Fusible en el secundario	2 x 100A	3 x 100A
Longueur câbles - Longitud cables	1,5m	
Dimensions - Dimensiones	470 x 320 x 750 mm	
Poids - Peso ≈	25,5 kg	28 kg
Code - Código	343400	363500

FUSE



CLASS Booster 4500-5000
fuse 100A (12 pcs) **010292**