

FAST 35K

FR
ES

- DÉMARREURS D'URGENCE AU LITHIUM
- RANCADORES DE EMERGENCIA LITIO



FAST 35K

12 / 24 V
3500 / 1750A (peak)



Démarrreur de secours et Power Bank avec batteries au technologie LiFePO4 = Lithium-Fer-Phosphate pour véhicules 12 ou 24 Volts.

- Démarrage rapide de motos, voitures et camionnettes
- **SMART BOOSTER TECHNOLOGY**
protège contre l'inversion de polarité et les courts-circuits et empêche le démarrage si la batterie du FAST est déchargée (tension inférieure à 11 V), préservant ainsi le booster.
- **Alimentation de smartphones tablettes et autres dispositifs portables couramment utilisés.**
- **Poids et taille réduits**
au même poids, la batterie au lithium stocke une énergie quatre fois plus grande par rapport à la batterie au plomb.
- **Lampe LED à haute luminosité**
avec fonctions sélectionnables d'éclairage fixe, d'alarme clignotante et signalisation SOS.

Arrancador de emergencia y Power Bank con baterías de litio tecnología LiFePO4 Litio-Hierro-Fosfato para vehículos de 12 o 24 voltios.

- **Arranque rápido de motocicletas, coches y furgonetas**
- **SMART BOOSTER TECHNOLOGY**
Protege contra la inversión de polaridad y cortocircuitos, y evita el arranque si la batería del FAST está descargada (tensión inferior a 11V).
- **Alimentación de smartphones y otros dispositivos portátiles de uso común.**
- **Peso y tamaño reducidos:**
la batería de litio almacena cuatro veces la energía de una batería de plomo con el mismo peso.
- **Lámpara LED de alta luminosidad**
con funciones seleccionables de iluminación fija, estroboscópica y señal SOS.



FAST 35K

Technologie - Tecnología	Batterie au lithium - Batería de litio (LiFePO4)
Nombre de cellules / Número de celdas	8
Capacité cellule / batterie - Capacidad celda / batería	(12 / 24V) 8Ah / 99Wh / 4Ah / 99Wh
Sortie pour alimentation - Salida para alimentación	(Jack 3,5 X 1,35 mm): 15V - 1A
Temps de charge - Tiempo de carga	7h
Maintien de la charge - Mantenimiento	Automatique / Automático
Tension de la batterie - Tensión batería	12 / 24V
Courant de pointe batterie - Corriente máxima batería	(12V) 3500 / (24V) 1750A
Courant de démarrage - Corriente de arranque(1V/C)	(12V) 700 / (24V) 350A
Sorties pour alimentations Salidas para alimentaciones	USB-A: 5V - 1,0A
	USB-A: 5V - 2,1A
	Prise allume-cigare- Toma encendedor cigarrillos: 12V - 10A
Contrôle état de charge - Control estado de carga	Display
Torche LED - Linterna LED	Lumière: fixe / stroboscope / SOS - Luz: fija / estroboscópica / SOS
Longueur câbles - Longitud cables	0,7 m
Dimensions - Dimensiones	292 x 233 x 79 mm
Poids - Peso ≈	2,7 kg
Code - Código	380900

Accessoires fournis - Accesorios suministrados:

Alimentateur - Alimentador (1 ~ 100/240V 50/60 Hz)



Cavo multiplo - Cable múltiple

