

- AVVIATORI EMERGENZA CON BATTERIE AGM
- JUMP STARTERS WITH AGM BATTERIES



GO 2000	GO 4000
12 V 2000A (peak)	12 / 24 V 4000 / 2000A (peak)

Avviatori d'emergenza e Power Bank con batterie AGM per veicoli a 12 o 24 Volt.

- Batterie AGM Premium: affidabilità per un uso intensivo.
- Avviamento rapido di moto, auto e furgoni.
- Alimentazione di smartphone, tablet ed altri dispositivi portatili di uso comune.
- Lampada LED ad alta luminosità con funzioni selezionabili di illuminazione fissa, di allarme lampeggiante e segnalazione SOS.

Booster and Power Bank with AGM battery for 12 or 24 Volt vehicles.

- AGM Premium batteries: reliability for intensive use.
- Quick start of motorcycles, cars and vans
- Powering smartphones, tablets and other commonly used portable devices.
- High brightness LED lamp with selectable fixed lighting, flashing alarm and SOS signal.



	GO 2000	GO 4000
Tecnologia - Technology	Batteria AGM PREMIUM - AGM PREMIUM battery	
Numero celle - Cells number	6	2 x 6
Capacità cella / batteria - Cell / battery capacity	22Ah	2 X 22Ah
Ingresso per ricarica - Battery recharge input	(Jack 5,5x2,1 mm): 15,3V - 2A	(Jack 5,5 x 2,5 mm): 12V - 4A
Tempo di ricarica - Charging time	11h	
Mantenimento - Maintenance	Automatica - Automatic	
Tensione batteria - Battery voltage	12V	12 / 24V
Corrente di picco batteria - Battery peak current	2000A	(12V) 4000A / (24V) 2000A
Corrente di avviamento - Boosting current (1V/C)	800A	(12V) 1600A / (24V) 800A
Uscite - Output	USB A: 5V - 2,4A Max	
	Presa accendisigari - Car lighter: 12V - 15A Max	
Controllo stato di carica - Display of charge status	Display	
Torcia LED - LED torch	Luce, stroboscopio, SOS - Light, stroboscope, SOS	
Interruttore - Switch	0 / 12V	12V - 0 - 24V
Protezione sovratensioni - Overvoltage protection	•	
Avviso inversione polarità - Reverse polarity warning	BEEP	
Lunghezza cavi - Cable length	1,6 m 35 mmq	
Fusibile sui cavi - Fuse on cables	500A	
Tester fusibile sui cavi - Test for fuse on cables	•	
Dimensioni - Dimensions	132 x 410 x 380 mm	194 x 410 x 380 mm
Peso - Weight ≈	10,8 kg	18,1 kg
Codice - Code	382000	382100

Accessori in dotazione - Supplied accessories:

GO 2000

Alimentatore - Power supply (1 ~ 100/240V 50/60 Hz)



GO 4000

Alimentatore - Power supply (1 ~ 220/240V 50/60 Hz)



FUSE

GO 2000, 4000

fuse 500 (2 pcs) 011147

