

Chargeur de batterie avec démarreur rapide

- Adapté pour recharger les batteries au plomb : WET avec et sans entretien, AGM, Start&Stop
- Réglage du courant de charge
- Protection thermostatique
- Protection contre les courts-circuits
- Protection contre les inversions de polarité
- Arrêt manuel de la charge
- CU : Enroulements 100 % en cuivre (Class Booster 410A)

Cargador de baterías con arrancador rápido

- Adecuados para la carga de baterías de plomo: WET con y sin mantenimiento AGM, Start&Stop.
- Regulación de la corriente de carga
- Protección termostática
- Protección contra los cortocircuitos
- Protección contra la inversión de polaridad
- Parada manual de la carga
- CU: 100% Bobinado de cobre (Class Booster 410A)



12-24V



12V

**CLASS 150A
Booster**

min 20Ah ▶ MAX 200Ah



12-24V

**CLASS 220A
Booster**

min 20Ah ▶ MAX 300Ah



12-24V

**CLASS 410A
Booster**

min 15Ah ▶ MAX 500Ah



FUSE



CLASS Booster 150A
fuse 50A (10 pcs) 010296
CLASS Booster 220A
fuse 80A (10 pcs) 010297
CLASS Booster 410A
fuse 100A (12 pcs) 010292

MADE IN SAN MARINO

	CLASS Booster 150A	CLASS Booster 220A	CLASS Booster 410A
Tension d'alimentation - Tensión de alimentación	1 Ph - 230V 50/60 Hz		
Tension nominale de la batterie - Tensión nominal batería	12V	12-24V	12-24V
Puissance - Potencia	0,2 / 1,3 Kw	0,5 / 5 Kw	1 / 5,3 Kw
Courant de charge moyen - Corriente de carga media	12A	13A	35A
Courant de charge effectif - Corriente de carga eficaz	18A	20A	50A
Capacité de la batterie - Capacidad batería	20 / 200Ah min/max	20 / 300Ah min/max	15 / 500Ah min/max
Type de batterie - Tipo de batería	Automotive: Pb (WET - AGM)		
Positions de charge - Posiciones de carga	2	2	2
Courant de démarrage - Corriente de arranque	135A 0V (CC)	230A 0V (CC)	450A 0V (CC)
Courant de démarrage - Corriente de arranque	100A 1V / EL	150A 1V / EL	330A 1V / EL
Dimensions - Dimensiones	200 x 190 x 270	340 x 300 x 160	
Poids - Peso	6,5 kg	11 kg	11,8 kg
Version - Versión			
Avec accessoires - Con accesorios	340600	341000	354200

deca
yellow energy

DECA S.p.A.
47891 Falciano - Repubblica di San Marino - tel. 0549 910711

www.decacharge.com

